

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ XEROX PHASER 3121

Интерфейсы

Интерфейсы:

LPT, USB

Вес:

7 кг

Особенности:

Режимы печати: плакатов, брошюр, водяных знаков, наложение форм и фирменных знаков. Размещение документа на бумаге выбранного размера, страничные наложения. Режим экономии тонера. Время выхода первой страницы 12 сек.

Габариты (ШxВxГ):

372x196x352 мм

Уровень шума при работе:

50 дБ

Поддержка ОС:

Windows, Linux, Mac OS

Потребляемая мощность (при работе):

250 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания):

10 Вт

Минимальные системные требования:

Intel Pentium + 64 Mb RAM

Область применения:

малый офис

Устройство:

принтер

Тип печати:

черно-белая

Технология печати:

лазерная

Количество страниц в месяц:

15000

Принтер

Максимальный формат:

A4

Скорость печати:

16 стр/мин (ч/б A4)

Время выхода первого отпечатка:

12 с (ч/б)

Максимальное разрешение для ч/б печати:

600x600 dpi

Лотки

Подача бумаги:

251 лист. (стандартная)

Вывод бумаги:

51 лист. (стандартный)

Расходные материалы

Плотность бумаги:

60-163 г/м<sup>2</sup>

Печать на::

пленках, этикетках, фотобумаге

Количество картриджей:

1

Тип картриджа/тонера:

109R00725

Ресурс ч/б картриджа/тонера:

3000 страниц

## Память/Процессор

Объем памяти:

8 Мб, максимальный 8 Мб

Тип продукта

Область применения

для дома и офиса

Система печати

Технология печати

лазерная печать

Формат бумаги

A4

Максимальная скорость печати (A4)

16 стр/мин (в монохромном режиме)

Разрешение печати до

600 x 600 dpi

Нагрузка в месяц

15000 страниц

Двусторонняя печать

с ручной подачей

Буфер памяти

Объем памяти

8 МБ (установлено)

Ширина

35.2 см

